

Captuvo SL22h

企业级Apple® iPod touch® 5专用扫描附件

Captuvo SL22h 企业级Apple® iPod touch® 5专用扫描附件是为医护人员提供的一款简单易用的移动扫描附件，有助于简化员工及患者之间的数据采集和通信，在提高工作效率的同时又可承受医疗环境下各种刺激性化学消毒剂的擦拭。

SL22h采用霍尼韦尔领先的Adaptus™6.0影像扫描技术，可快速准确的识读一维和二维条码。它还在读取医用条码方面进行了专门强化，即使是最具挑战性的医用条码（如透明输液袋和药品上面的微型二维码）也能被快速的采集识读，极大地节约了时间并提升了病患的安全性。

它可为SL22h扫描器和iPod供电，支持全天候使用。SL22h电池组多余的电量甚至可以为iPod充电。这使得护理人员能够持续正常工作，无需配备备用iPod或浪费宝贵的时间去等待充电。

临床使用的医疗设备需要持续的感染防控。防潮密封的Captuvo SL22h采用可消毒的塑料和密封的屏幕保护膜，在遵循频繁消毒规定的情况下，可最大化地减少传染病的传播，同时能够保障多年可靠的服务。

Captuvo SL22h拥有一流的服务支持：简约服务方案可确保您的生产效率、资源优化、设备可靠性和正常工作时间都保持在最高水平。利用简约服务方案中的增值服务，如电池管理或维修替换品提前发送，可最大化工作效率。

Captuvo SL22h与iPod touch相结合，让医护人员能够在正确的时间掌握正确的信息，从而建立协调一致的医护团队，在工作效率和病患看护方面看到立竿见影的改善效果。最终这款简单易用的设备必将重塑护士、医生和其他临床医生与EMR软件之间的互动方式。



特征

- 可消毒的防护外壳：能够承受化学消毒剂的侵蚀，并可以保护iPod touch 免受医疗环境中常见的跌落、碰撞和飞溅等侵害。
- 将通信和扫描设备简化为一：减少了IT和医疗专业人士为提升病患看护而需要管理和使用的设备数量
- 首屈一指的扫描性能：内置简单易用的影像扫描头，拥有强劲的一维和二维条码扫描性能，可显著提升工作效率和一次扫描通过率
- 为iPod touch供电：使用可拆卸的热插拔电池为iPod touch 供电，确保最大化正常工作时间。
- 远程智多星Remote MasterMind 4.0软件：协助企业远程管理旗下的iPod touch设备和其他iOS设备，降低总体拥有成本。

Captuvo SL22h 技术参数

物理参数

体积	145.6mm x 73.3 mm x 33mm (5.7" x 2.9" x 1.3")
重量 (不含 Apple® iOS 设备)	200 grams (7.05 oz.)

系统架构

设备兼容性	Apple® iPod touch® (第5代)
输入电压	5V
接口	SL22/42与 Apple® iOS设备之间采用UART 接口; SL22/42与 PC之间采用USB/UART接口
I/O端口	定制的Mini USB
电源	5V, 1A 墙用适配器
按键	左右侧扫描按键; 休眠/唤醒按键; 可使用 iPod/iPhone5/5s/5c的Home键
音频	可使用扬声器和麦克风
摄像头	可使用 iPod/iPhone 5/5s/5c的前后摄像头
扫描器	Adaptus 6.0成像技术 N5600HD-BR0-1:N5600高密度 (HD) 成像头, 带绿色LED瞄准器
解码能力	读取标准1D、PDF、2D、Arztech、邮政和OCR码制
电池	3340mAh可拆卸锂电池
预计操作时长	12 小时 (SL22/42 + Apple® iOS设备)
预计充电时长	使用墙用适配器需12小时, 用四槽充电器需6.5小时 (仅限电池充电)
开发环境	Apple® iOS 6 和7的专用Captuvo SDK
应用程序软件	通过苹果APP商店或通过第三方应用程序开发商获取 (更多信息请访问 www.isvstore.com/iosapps)
保修期	1年工厂保修
附件	定制mini USB和USB A标准数据线; 用于iPod Touch的5V/1A墙用适配器 (US/EU插头)

环境参数

操作温度	0°C~35°C (32° F to 95° F)
储存温度	-20°C~45°C (4° F ~113° F)
湿度	5%~85%相对湿度、无凝结
抗跌落能力	在室温下能够承受以任何角度从1.2m高处到水泥地面的跌落
环境密封等级	IP54
ESD	± 6 KV 直接接触静电 & ± 10 KV 空气静电

Microsoft, Windows及Windows 标志为微软公司的注册商标或商标标志为注册商标或微软公司商标。
Bluetooth商标为Bluetooth SIG (美国) 公司所有, 霍尼韦尔获得许可使用权。

如需所有应用许可和证书的完整列表, 请浏览网站www.honeywellaidc.com/compliance
如需受支持的条码技术的完整列表, 请浏览网站 www.honeywellaidc.com/symbologies



Honeywell

北京祥健博得电子有限公司

地址: 北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼2022室

电话: 8610-51667950

手机: 86-13701362520

Email: qidstation@q-id.cn

网址: <http://www.q-id.cn>

