## Captuvo™ SL42系列

## Apple® iPhone® 6与Apple iPhone 6 Plus企业级专用扫描附件

对于期望扩展Apple® iPhone® 6或iPhone® 6 Plus功能的企业来说,霍尼韦尔Captuvo™ SL42企业级专用扫描附件可将流行的智能手机转换成企业级解决方案,加速业务敏捷度,并降低总体拥有成本。SL42的目标用户为前线工作人员,无论在车间、在路上还是在现场,他们都需要能够实时连接到业务关键型应用程序并拥有卓越的条码扫描性能,从而提升工作效率并能更好地服务客户。.

iPhone 6与iPhone 6 Plus专用扫描附件Captuvo产自条码扫描技术的领导者,可在一个工作班次内快速准确地瞄准、照亮并读取成百上千个条码,即使这些条码有所破损、印刷质量较低或是位于移动屏幕上。可选的TotalFreedom™扫描器软件插件提升了扫描直接打标码和其他二维码的性能,包括AAMVA北美驾照和文档,从而让移动工作人员能够随时随地快速采集和访问信息。.

Captuvo SL42的设计可满足现场工作的要求,拥有坚固耐用的规格参数,可延长智能手机的寿命并避免单独使用消费级设备时造成的频繁换新需求。此外,Captuvo SL42延长了智能手机的电池续航时间,能够支撑完整班次甚至更长时间的使用需求。快速电池更换确保移动使用者无需浪费服务顾客的宝贵时间去为设备充电。







Captuvo SL42与Apple iPhone 6或iPhone 6 Plus配合使用, 让企业可以放心地部署偏爱的消费级移动解决方案,降 低总体拥有成本。

霍尼韦尔Captuvo SL42系列是帮助企业减少设备采购成本、授权员工、提升效率、减少停机时间并提升顾客体验的最佳解决方案。

## 特征与利益



EasyDL™解码软件:可自动解析政府发行的身份证上的条码来进行年龄验证,以自动填充电子表格,用于忠诚度、会员或信贷相关的应用,可减少多达95%的交易时间。



为iPhone供电:与竞品相比,可多提供60%的额外电量,确保现场的移动用户拥有尽可能长的正常工作时间。



首屈一指的扫描性能: 集成简单易用的影像 引擎,可提供强劲的一 维和二维码扫描性能, 从而提升工作效率和 扫描通过率。



防护外壳:增加 iPhone的耐用性,从 而成为一款低故障率 的解决方案,其故障 率可比竞争对手的扫 描附件降低达80%。



可选的安全机制:通过 独特的螺丝将Apple iPhone固定住,提高 整体的耐用性,同时 降低iPhone失窃的风 险性。

## Captuvo™ SL42系列技术参数

物理参数

体积(长X宽X高):

Apple iPhone 6 专用Captuvo: 165 x 79 x 32 mm (6.49 x 3.11 x 1.25 in) Apple iPhone 6 Plus专用Captuvo: 82 x 90 x 32 mm (7.16 x 3.54 x 1.25 in)

重量(不含Apple iOS设备):

Apple iPhone 6 专用Captuvo: 225g Apple iPhone 6 Plus专用Captuvo: 250g

系统架构

设备兼容性:: Apple iPhone 6 Apple iPhone 6 Plus 输入电压:5V

接口: Apple iOS设备间的全部USB接口;Captuvo与PC间的USB接口

I/O 端口: Micro USB 电源: 5V, 3A 墙上适配器

按键:左右边的扫描键、休眠/唤醒键、音量键、主

页键/触摸ID传感器

音频:访问扬声器/麦克风和耳机音频接口 摄像头:访问Apple iPhone 前后摄像头与LED

闪光灯

解码能力: 识读标准的一维、PDF、2D、邮政和

OCR字符

电池: 3340mAh可拆卸锂电池

预计操作时长: 12小时 (Captuvo+Apple

iPhone)

预计充电时长: 6 小时(Captuvo + Apple iPhone) 开发环境: Captuvo SDK,用于Apple iPhone 6 和

Apple iPhone 6 Plus

应用软件:在Apple®APP应用程序商店或第三方应

用程序开发商中均有供应 **保修期:1**年工厂保修

附件: 腕带、四座电池充电器、皮套、移动充电器

环境参数

工作温度: 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) 存储温度: -20°C ~ 45°C (4°F ~ 113°F) 相对湿度: 5%~85%相对湿度、无冷凝

抗跌落能力:在室温下能够承受以任何角度从1.2m高

处到水泥地面的跌落 环境密封等级: IP30

ESD: ±8 KV 直接接触静电&±15KV 空气静电

Honeywell

北京祥健博得电子有限公司

地址:北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼2022室

电话: 8610-51667950

手机: 86-13701362520

Email: qidstation@q-id.cn

网址: http://www.q-id.cn

